

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/blebox-twilightswitch-wlaczник-zmierzchowy-led-p-1943.html>



## Blebox TwilightSwitch - Włącznik zmierzchowy LED

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>              |
| Numer katalogowy | <b>BLEBOX_TWILIGHTSWITCH</b> |
| Producent        | <b>BLEBOX</b>                |

### Opis produktu

## Blebox TwilightSwitch - Włącznik zmierzchowy LED

twilightSwitch to najmniejszy na świecie wyłącznik zmierzchowy do stosowania wraz z oświetleniem LED

- automatycznie włącza niskonapięciowe oświetlenie LED (np. taśmę LED) o zmierzchu i wyłącza je, gdy robi się jasno
- stosowany przy oświetleniu podjazdów, elewacji, podwórek, ogrodów etc.
- inteligentny algorytm zastosowany w urządzeniu sprawia, iż nie wymaga ono kalibracji
- twilightSwitch mieści się w większości dostępnych na rynku profili LED

**WŁĄCZA OŚWIETLENIE O ZMIERZCHU A WYŁĄCZA, GDY ROBI SIĘ JASNO -  
WSZYSTKO TO AUTOMATYCZNIE**

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| parametry elektryczne      |                                            |                    |                                |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| napięcie zasilania         | ▶ 12 – 24V DC                              | maksymalna moc     | ▶ 96 W                         |
| maksymalne natężenie prądu | ▶ 4 A                                      | zużycie energii    | ▶ < 0,1 W                      |
| cechy fizyczne urządzenia  |                                            |                    |                                |
| sensor                     | ▶ optyczny, zmierzchowy                    | kalibracja         | ▶ automatyczna                 |
| wymiary                    | ▶ 36 x 10 x 3 mm                           | klasa ochrony      | ▶ IP00                         |
| sposób montażu             | ▶ w profilu LED / koszulce termokurczliwej | sposób podłączenia | ▶ lutowanie / złącze śrubowe * |
| zakres temperatur pracy    | ▶ od -10 do + 40°C                         |                    |                                |



oświetlenie

Produkty związane  
z oświetleniem



sensory

Elementy sensoryczne

