Hurtownia automatyki www.600103100.pl
tel. 54 429 66 10
tel.kom. 600 103 100
e-mail sklep@600103100.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:36

Link do produktu: https://www.600103100.pl/naped-do-bram-przesuwnych-bft-ares-ultra-bt-a1500-p-1819.html



Napęd do bram przesuwnych BFT ARES ULTRA BT A1500

Numer katalogowy	**BFT_ARES_1500_ULTRA**
Producent	**BFT**
Max waga bramy	**do 1500 kg**
Zasilanie	**230 V**
Zasilanie silnika	**24 V**
Intensywność pracy	**Praca normalna - 40%**

Opis produktu

BFT ARES ULTRA BT A1500 jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do **1500 kg.**

W skład zestawu wchodzą:

- Napęd BFT ARES ULTRA BT A 1500 z wbudowaną centralą BFT MERAK (z radioodbiornikiem)
- Fotokomórki BFT COMPACTA
- Pilot 2-kanałowy BFT MITTO B2
- podstawa pod siłownik
- akcesoria montażowe
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- karta gwarancyjna
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Siłowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych oraz do bram pracujących intensywnie. Przeznaczone do bram o masie do 1000 kg (wersja ULTRA BT A1000) lub 1500 kg
(wersja ULTRA BT A 1500). Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V oraz wbudowaną centralę sterującą MERAK z wyświetlaczem LCD. Centrala posiada tryb samouczenia (dobór sił i parametrów). Dodatkowo posiada zintegrowany radioodbiornik 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty. Dodatkowe funkcje miękkiego startu oraz zwolnienia na końcu cyklu zwiększają estetykę pracy. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód. Napędy wyposażone są w magnetyczne zbliżeniowe wyłączniki krańcowe. Wysprzęglenie za pomocą klucza spersonalizowanego.

	Model Siłownika	
Parametr	ARES ULTRA BT A 1000	ARES ULTRA BT A 1500
Masa bramy (kg)	1000	1500
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	
Silnik	24 V	
Moc pobierana	240 W	400 W
Moduł koła zębatego	4 mm (14 zębów)	
Moment obrotowy	30 Nm	35 Nm
Prędkość przesuwu	9 m/min	
Centrala sterująca	MERAK	
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	magnetyczne zbliżeniowe	
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP24	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	160 cykli/dobę	
Masa siłownika	13,5 kg	14,5 kg
Radioodbiornik/kanały/pamięć	wbudowany/2-kanałowy/63 piloty	
Ustawianie parametrów pracy	wyświetlacz LCD	

AKOM tel. 54 429 66 10 600 103 100